

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001:2008

ALL MODEL GLASS LENS MILLENNIUM SAPPHIRE

ใช้งานหนัก...

อด..ทนทาน...จริง!!!

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
199 CHANNELS, 1100 mAh Li-ION BATTERY

50 GROUPS OF CTCSS

214 CODES OF DCS

SCRAMBLER

TC-144HA

**144MHz
5watts**

CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE

LOW BATTERY ICON ALERT

HIGH/LOW ADJUSTMENT

AUTO BATTERY SAVE

DUPLEX FUNCTION

ป้องกันการดักฟัง

100%

HIGH/LOW POWER

TIME-OUT TIMER

AUTO POWER OFF

S-METER BAR

ETC.

TC-245HA

**245MHz
5watts**

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER

80 CHANNEL, 119 FREE MEMORIES

1100 mAh Li-ION BATTERY

50 GROUPS OF CTCSS

214 CODES OF DCS

SCRAMBLER

CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE

LOW BATTERY ICON ALERT

HIGH/LOW ADJUSTMENT

AUTO BATTERY SAVE

DUPLEX FUNCTION

ป้องกันการดักฟัง

100%

HIGH/LOW POWER

TIME-OUT TIMER

AUTO POWER OFF

AUTO TESTING

S-METER BAR

ETC.



CSR (Corporate Social Responsibility)

สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวิทยุสื่อสารในประเทศไทย



SPECIFICATION

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE

144.0000-146.0000MHz.

245.0000-245.9875MHz.

CHANNEL SPACING

25 KHz.

12.5 KHz.

FREQUENCY STABILITY

+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)

+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)

OPERATING TEMPERATURE RANGE

-20 °C to + 50 °C

-20 °C to + 50 °C

POWER SUPPLY REQUIERMENT

7.4 V DC.

7.4 V DC.

ANTENNA IMPEDANCE

50 Ohm.

50 Ohm.

DIMENSIONS

100 x 55 x 30 mm. (H x W x D)

100 x 55 x 30 mm. (H x W x D)

TRANSMITTER

OUTPUT POWER

Hi : 5 w./ Lo : 1 w.

Hi : 5 w./ Lo : 1 w.

SPURIOUS RADIATION

73 dB.

60 dB.

ADJACENT CHANNEL POWER

<-73 dBm.

<-60 dBm.

MAX. FREQUENCY DEVIATION

0.300~4.5KHz./ 20 dB Up

0.300~2.45KHz./ 20 dB Up

AUDIO DISTORTION

<5%

<5%

RECEIVER

SENSITIVITY

<0.2 µV at 12 dB. / SINAD

<0.2 µV at 12 dB. / SINAD

SQUELCH SENSITIVITY

< 0.158 µV.

< 0.158 µV.

SELECTIVITY

75 dBm.

< -65 dB.

INTERMODULATION

70 dB.

60 dB.

AUDIO OUTPUT MAX

400 mW.

400 mW.

AUDIO DISTORTION

< 5% at 8 Ohm Speaker

< 5% at 8 Ohm Speaker

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม